



ASPO RAIL d.o.o
Alipašina 53, Sarajevo
Tel: 033 207 821
Fax: 033 205 409
info@aspobh.com

UPUTSTVO ZA IZRADU MJESEŠNOG i GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA NA FISKALNOJ KASI SK FCR 100

1. 400
2. M/ZBIR (Na ekranu se pojavi „?“)
3. 400
4. M/ZBIR (Ne ekranu se pojavi „Od“ i datum kada je kasa fiskalizovana, tako da se za taj mjesec te godine datum fiskalizacije uzima kao početni datum i potvrđujemo ga sa M/ZBIR. Za sve ostale mjesece početni datum unosimo na naredni način i to preko datuma koji se pojavi po defaultu, npr. Za 1. Mjesec 2013. Godine, to bi izgledalo ovako:

01.01.2013. pri čemu tačku pišemo na sljedeći način: **Art 3** (žuto dugme), pa **Broj 3** na tastaturi, pa **Art 10** (također žuto dugme). Ne pritiskati zajedno nego jednu tipku iza druge.

5. Kada ispravno unesemo datum pritisnemo taster M/ZBIR nakon čega se pojavi poruka „DO“ i datum izrade mjesečnog ili godišnjeg izvještaja, i preko njega upisujemo zadnji datum u mjesecu, u našem slučaju 31.01.2013.
6. Nakon unošenja drugog datuma pritisnemo taster M/ZBIR dva puta, nakon čega uređaj printa mjesečni izvještaj.

Napomena:

1. Kod printanja godišnjeg izvještaja kao početni datum (od) uzima se 01.01. i godina za koju pravimo izvještaj, a kao krajnji 31.12. pa opet godina za koju pravimo izvještaj.
2. Obavezno na kraju godine kod upisivanja datuma potrebno je staviti tačku.
3. Kod upisivanja drugog datum (do), treba uzeti u obzir da se mora upisati tačan broj dana koje ima taj mjesec za koji pravimo izvještaj.

Primjer izrade mjesečnog izvještaja (od 01.02.2013. do 28.02.2013.):

1. **400 M/ZBIR**
2. **400 M/ZBIR**
3. **01** (Art 3 – Broj 3 – Art 10)
4. **02** (Art 3 – Broj 3 – Art 10)
5. **2013** (Art 3 – Broj 3 – Art 10)
6. **M/ZBIR**
7. **28** (Art 3 – Broj 3 – Art 10)
8. **02** (Art 3 – Broj 3 – Art 10)
9. **2013** (Art 3 – Broj 3 – Art 10)
10. **M/ZBIR M/ZBIR**